


Комплектация:

1. Нижняя крышка - 1 шт.
2. Верхняя крышка - 1 шт.
3. Рама - 2 шт.
4. Горизонтальные направляющие: 6 шт. (от 33U) 4 шт. (до 32U)
5. Вертикальные монтажные направляющие - 4 шт.
6. Боковая панель - 2 шт.
7. Передняя дверь - 1 шт.
8. Задняя дверь - 1 шт.
9. Заглушки кабельных вводов - 3 шт.


Аксессуары и крепеж:

1. Ножки шкафа M12 * L90 - 4 шт.
2. Ролики - 4 шт.
3. Винт с внутренним шестигранником M8*12 - 16 шт.
4. Фланцевая гайка M8 - 16 шт.
5. Винт M6*12 и пластиковая шайба M6: 48 шт. (от 33U), 32 шт. (до 32U)
6. Пластиковая шайба 4 мм - 2 шт.
7. Саморез M4*8 - 14 шт.
8. Саморез M6*10 - 16 шт.
9. Гайка M6: 48 шт. (от 33U), 32 шт. (до 32U)
10. Дополнительные комплекты для крепежа оборудования: 20 шт. (до 26U), 30 шт. (до 37U), 40 шт. (до 48U)


Внимание! Шкафы поставляются в базовой комплектации. Аксессуары для шкафов (полки, вентиляторы и тп.) приобретаются отдельно.




Шаг 1:
Присоедините верхнюю и нижнюю крышки к рамам, используя винты M8*12 и фланцевые гайки M8.




Шаг 2:
При необходимости закройте кабельный ввод в верхней крышке с помощью заглушки, используя саморезы M4*8




Шаг 3:
В случае установки вентиляторного блока в верхнюю крышку используйте саморезы M4*8




Шаг 4:
Установите горизонтальные направляющие (по 3 шт. с каждой стороны), используя винты M6*12, гайки M6 и пластиковые шайбы M6.




Шаг 5:
Установите 4 вертикальных направляющих, используя винты M6*12, фланцевые гайки M6 и пластиковые шайбы M6.




Шаг 6:
В случае установки полок используйте винты M6*12, гайки M6 и пластиковые шайбы M6.



Шаг 7:
Установите опорные ножки M12*L90.
Для установки роликов используйте саморезы M6*10.



Шаг 8:
Установите две боковые панели.
Фиксаторы боковых панелей должны находиться вверху.



Шаг 9:
Установите переднюю и заднюю дверь, используя 4-мм пластиковые шайбы.
Задняя дверь устанавливается с той стороны, где находится кабельный ввод в верхней крышке шкафа.